



Barva: ■ Šedá

Elektrické údaje

Návrhové hodnoty dle	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Návrhové napětí	-	320 V	-
Návrhové rázové napětí	-	4 kV	-
Jmenovitý proud	-	12 A	-

Údaje o připojení

Připojení 1	
Počet pólů	2

Geometrické údaje

Rozteč	5/5,08 mm / 0.197/0.2 palců
Šířka	10 mm / 0.394 palců
Hloubka	5 mm / 0.197 palců
Přřazení můstků	1-2

Mechanické údaje

Vhodné	Pro konektory (vidlice a zásuvky) s připojením CAGE CLAMP®
--------	--

Údaje o materiálu

Upozornění k údajům o materiálu	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Šedá
Materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,001 MJ
Hmotnost	0,2 g



Obchodní údaje		
Product Group	3 (Multi Conn. System)	
eCl@ss 10.0	27-14-11-40	
eCl@ss 9.0	27-14-11-40	
ETIM 8.0	EC000489	
ETIM 7.0	EC000489	
PU (SPU)	200 (25) ks	
Druh balení	Box	
Země původu	DE	
GTIN	4045454045425	
Číslo celního tarifu	85366990990	

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption	

Atesty/certifikáty					
General approvals			Approvals for marine applications		
					
Schválení	Standardní	Název certifikátu	Schválení	Standardní	Název certifikátu
CB DEKRA Certification B.V.	EN 61984,IEC 61984	NL-39756/A1	ABS American Bureau of Ship- ping	-	19-HG1869876-PDA
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	1466354			
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 61984	71-121453			

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 231-902	

Documentation			
Additional Information			
Technical Section	03.04.2019	pdf 2027.26 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 231-902





CAE data

ZUKEN Portal 231-902



Pokyny k instalaci


Instalace



Upozornění: Hřebenový můstek zapojte podle symbolu indikujícího směr. Symbol □ musí směřovat k ovládacímu otvoru.


Notice: Insert jumper bar according to direction of symbols.
○ symbol shows direction to conductor entry.

Kódování



Individuální hřebenové můstky lze vytvořit vylomením kontaktních kolíčků (3 a víc kontaktů).

Instalace




Upozornění: Hřebenové můstky zmenšují průřez vodiče na 1,5 mm² „e“ + „f“.

Můstkové propojení




Inserting a comb-style jumper bar via multi-pole operating tool – with the female or male connector being supported in a suitable holding device.

Instalace



Ovládací nástroj pro hřebenové můstky
(231-902)

Aplikace



Konektory (vidlice i zásuvky) lze na
dotázání předem osadit hřebenovými
můstky.