

Bezpečnostní spínač FW2092, závit M20x15

Objednací kód: PZ-FW2092-M2

S ukazatelem stavu: **Ne**

Šířka senzoru: **52.2**

Délka senzoru: **31.6**

Počet bezpečnostních pomocných kontaktů: **0**

Počet kontaktů jako spínací kontakt: **1**

Typ spínacího kontaktu: **Pomalý kontakt**

Jmenovitý provozní proud I_e u DC-13, 24 V: **6**

Jmenovitý provozní proud I_e u DC-13, 230 V: **0.4**

Materiál tělesa: **Polymer**

Provedení rozhraní: **Bez**

Provedení elektrického připojení: **Kabelový vstup PG**

Ochrana před explozí - kategorie pro prach: **Bez**

Stupeň ochrany krytí (IP): **IP67**

Vhodné pro bezpečnostní funkce: **Ano**

Výška senzoru: **109.5**

Nucené rozepnutí: **Ano**

Počet kontaktů jako rozpínací kontakt: **2**

Počet kontaktů jako přepínací kontakt: **0**

Jmenovitý provozní proud I_e u AC-15, 24 V:

Jmenovitý provozní proud I_e u DC-13, 125 V: **1.1**

Tvar krabice: **Kvádr**

Povrchová úprava krabice:

Provedení rozhraní pro bezpečnostní komunikace: **Bez**

Ochrana před explozí - kategorie pro plyn: **Bez**

Teplota okolí za provozu: **-25**

Stupeň ochrany (NEMA):



Příslušenství

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: office@schmachtl.cz, tel.: +420 244 001 500, www.schmachtl.cz