

RF přijímač pro stmívání, 1x 8A

Kód produktu: **ML-910.002.22.0**Typ produktu: **RF1009CS****McLED Asist****+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881****support@mcled.cz**

Popis: Přijímač k dálkovému RF ovladači pro řízení jasu (stmívání) jednobarevných LED pásků (ovladač není součástí). Lze ovládat také libovolným tlačítkem. Rozměry: 95x37x20mm. Vstupní napětí: DC 12-36V. Max. zátěž: 96W/12V, 192W/24V, 288W/36V. Po výpadku napájení si pamatuje poslední nastavenou hodnotu/režim.



Parametry:

Typ příslušenství: [Dálkové ovládání, řízení](#)Typ ovládání: [Řízení jasu - DIM \(single color\)](#)Typ signálu: [RF](#)Typ stmívání: [RF](#)Jmenovité napětí - rozsah [V]: [12 - 36](#)Výstupní napětí - rozsah [V]: [12 - 36](#)Výstupní výkon - rozsah [W]: [96 - 288](#)Délka [mm]: [95](#)Šířka [mm]: [37](#)Výška [mm]: [20](#)Stupeň krytí (IP): [IP20](#)Vhodný pro venkovní použití: [Ne](#)Kryt, pouzdro: [Plast](#)EAN: [8595607127165](#)Provedení: [Povrchová montáž](#)Prvek: [RF a Wi-Fi přijímače](#)Záruka McLED [M]: [36](#)

